

*Sempre a melhor condição
para sua empresa.*

MATERIAIS ELÉTRICOS DE 15 A 36 kV

- ▣ Acessórios para Cabines Primárias, Subestações
- ▣ Transformadores, Disjuntores, Cabos e Muflas
- ▣ Estrado de borracha, Luvas isolantes
- ▣ Equipamentos de Segurança - NR10
- ▣ Rede Aérea de Distribuição e Rede Compacta

COMPROMISSO MÉDIA TENSÃO:

<http://www.mediatensao.net.br/cmt.htm>



FUSÍVEIS LIMITADORES DE CORRENTE TIPO "HH"

Potência Trifásica (KVA)	Un = 7,2k				Un = 12kV		Un = 17,5kV				Un = 25kV			
	Us = 3,8kV		Us = 6,6kV		Us = 11,9kV		Us = 13,2kV		Us = 13,8kV		Us = 23kV		Us = 25kV	
	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic	Ip	Ic
10	1,53	4	0,88	4	0,49	4	0,44	4	0,42	4	*	*	*	*
15	2,29	6	1,32	4	0,73	4	0,66	4	0,63	4	*	*	*	*
30	4,57	12,5	2,63	7,5	1,46	4	1,32	4	1,26	4	0,76	4	0,7	4
45	6,85	20	3,95	10	2,19	5	1,97	5	1,89	5	1,13	4	1,04	4
75	11,5	30	6,57	20	3,63	10	3,29	10	3,15	10	1,89	5	1,74	5
112,5	17,2	40	9,86	25	5,47	15	4,93	12,5	4,72	12,5	2,83	7,5	2,6	7,5
150	22,9	50	13,2	30	7,29	20	6,57	15	6,29	15	3,77	10	3,47	10
225	34,3	75	19,7	40	10,9	25	9,86	25	9,43	20	5,66	12,5	5,2	12,5
300	45,7	100	26,3	60	14,6	30	13,5	30	12,6	30	7,54	20	6,94	15
500	76,1	200	43,8	100	24,3	50	21,9	50	20,9	50	12,6	30	11,6	25
750	114	250	65,7	150	36,5	75	32,9	60	31,5	60	18,9	40	17,4	40
1000	152	300	87,6	200	48,6	100	43,8	90	41,9	90	25,2	50	23,2	50
1500	*	*	131	300	72,9	150	65,7	150	62,9	120	37,7	75	34,7	75
2000	*	*	*	*	97,2	200	87,6	180	83,8	150	50,3	100	46,3	100
2500	*	*	*	*	*	*	*	*	105	180	62,9	120	57,8	120

Devido a corrente de pico "In-Rush" , recomenda-se multiplicar os valores por 2